

Fiche Produit



SERIES ONE 100

Basé sur la tête légendaire tête 100W en EL34, cet ampli définit les nouveaux standards des sons clean et crunch.

Il est architecturé autour de 2 canaux et de 4 modes sélectionnables, dont le mode Super Crunch pour obtenir les sonorités crunch les plus énormes jamais entendues, et comprend le fameux réglage ISF, véritable innovation patentée Blackstar.

Le DPR permet de réduire la puissance jusqu'à 10W. Les canaux sont pilotables via MIDI et une boucle d'effet (niveau switchable +4/-10dBV) est présente sur la face arrière.

Toutes ces fonctionnalités font du S1-100 une tête réellement professionnelle.

A propos de l'ISF

Ce contrôle interactif vous permet d'ajuster finement la réponse des réglages de tonalité entre les 2 voicings "traditionnels" USA et UK. Vous devenez ainsi le "designer" de votre son !

L'ISF fonctionne en conjonction avec les réglages de bass, middle et treble afin de vous donner accès à des variations de sons infinies.

A propos du DPR

Le réglage DPR vous permet de diminuer la puissance de l'ampli jusqu'à 10% de sa valeur sans aucunes pertes de qualité sonore ni de craintes pour la durée de vie des lampes. Vous obtiendrez ainsi ladistortion et compression des lampes de puissance à n'importe quel volume.

Caractéristiques

Type	Tête à lampes
Puissance (RMS)	100W
Lampes	4 x EL34, 3 x ECC83, 1 x ECC82
HP(s)	N/A
Nb de canaux	2 canaux avec chacun 2 modes de fonctionnement switchables, soit 4 sons directement accessibles au pied
Face avant	Entrée guitare - canal clean : volume, gain, switches bright et warm - canal overdrive : volume, gain, switches crunch et super crunch - égalisation : bass, middle, treble, ISF - master : resonance, presence, volume - DPR - switches standby et power
Face arrière	Boucle d'effets : send, return, switch level - sortie avec simulation de HP : jack et XLR - 2 sorties HP - sélecteur d'impédance - MIDI : in, out - prise footswitch : DB9
Pédalier	FS-2 fourni
Poids (kg)	23.2
Dimensions (mm)	705 x 285 x 278.5